## アナログ／デジタルメガ MISシリーズ

### 高品質･高性能･超軽量で圧倒的な低価格を実現 3レンジでもシングル目盛で測定値の読み間違いを防止

保守点検現場における使い易さと優れた耐久性を実現した3レンジメガ。高精度と機能性を完全に両立し、JIS準拠の計器性能基準を十分にクリアしています。これまでの、3レンジ絶縁抵抗計の常識を超えた、全く新しい新時代メガの登場です。
測定電圧自動放電機能付。

**製品No. 1300〜1306　税込価格：￥25, 200**
(本体価格24, 000円、消費税1, 200円)
外形寸法：160(W)×95(D)×51(H)mm
重　量：約350g以下（電池含まず）

**付属品**
- 1351アースコード/1350ラインコード(MM-Dコード) ---- 各1本
- 1353MM-Dコード収納ケース ---------- 1個
- 本体つり下げベルト ---------- 1本
- 単三乾電池(アナログR6P[NR]、デジタルLR6SG) ---------- 6本
- 取扱説明書 ---------- 1部

**別売アクセサリー**
- 1352 手元スイッチ付ラインコード(MM-AMコード) ---------- ￥3, 150(税込)

**仕　様**

●定格･中央表示値

| 製品No. | 型　名 | 定　格 | 中央表示値 |
|---|---|---|---|
| 1300 | MIS-1A | 50V-10MΩ/125V- 20MΩ/250V-50MΩ | 0. 2MΩ/0. 5MΩ/1MΩ |
| 1301 | MIS-2A | 125V-20MΩ/250V- 50MΩ/500V-100MΩ | 0. 5MΩ/1MΩ/2MΩ |
| 1302 | MIS-3A | 125V-20MΩ/250V- 50MΩ/1000V-2000MΩ | 0. 5MΩ/1MΩ/50MΩ |
| 1303 | MIS-4A | 250V-50MΩ/500V- 100MΩ/1000V-2000MΩ | 1MΩ/2MΩ/50MΩ |
| 1304 | MIS-2D | 125V-20MΩ/250V- 50MΩ/500V-100MΩ | 0. 5MΩ/1MΩ/2MΩ |
| 1306 | MIS-3D | 250V-50MΩ/500V- 100MΩ/1000V-2000MΩ | 1MΩ/2MΩ/50MΩ |

●交流電圧計

| | |
|---|---|
| 測定原理 | 平均値測定実効値表示 |
| 測定範囲 | ACOV〜600V |
| 許容差 | ±2.5% f.s. |

●バッテリチェック

| | |
|---|---|
| 測定範囲 | DC 6.3V〜9.5V（デジタルは7.8V未満で[B]マーク表示） |
| 目盛許容差 | 下限：DC 6.3V±0.5V　上限：DC 9.5V±0.5V |

■一般仕様

| | |
|---|---|
| 使用環境 | 0〜40℃　80%RH以下（但し、結露等のないこと） |
| 保存環境 | -20℃〜60℃　80%RH以下（但し、結露等のないこと） |
| 使用電池 | 単三乾電池×6本（アナログ：[R6P] マンガン公称DC9V、デジタル：[LR6SG]アルカリ）公称DC9V |
| 電池有効範囲 | アナログ：目盛板表示/下限値DC6.3V<br>デジタル：「B」マーク表示/下限値DC7.8V |
| 絶縁抵抗 | DC500V-50MΩ以上　（MIS-1A.2A.2D）<br>DC1000V-50MΩ以上　（MIS-3A.4A.3D） |
| 耐電圧 | AC3700V　1分間耐（電気回路-外箱間） |
| 規格 | JIS C 1302絶縁抵抗計準拠製品 |

## 1600 アースメガ IE-31／IE-32シリーズ

### 絶縁抵抗と接地抵抗のほか 電圧測定も出来る万能型

●補助アースの打てない場所では、コンクリート面に置いて水をまくことで測定可能

製品No. 1600・1601(IE-31)　**税込価格：￥63, 000**
(本体価格60, 000円、消費税3, 000円)
202(W)×128(D)×101(H)mm　重量：約1.8kg以下(電池含む)

製品No. 1602・1603(IE-32)　**税込価格：￥73, 500**
(本体価格70, 000円、消費税3, 500円)
202(W)×128(D)×101(H)mm　重量：約1.8kg以下(電池含む)

**仕　様**

| 製品No. | | 1600 | 1601 |
|---|---|---|---|
| 型名 | | IE-31 | |
| 測定範囲 | 絶縁抵抗計 | 250V―50MΩ　1レンジ | 500V―100MΩ　1レンジ |
| | 接地抵抗計 | 0 〜 10 〜 100 〜 1000Ω | |
| | 交流電圧計 | AC 0 〜 15 / 150 / 300V | |
| 許容差 | 絶縁抵抗計 | 第1有効測定範囲　指示値の± 5% | |
| | | 第2有効測定範囲　指示値の±10% | |
| | 接地抵抗計 | 0 〜 2Ω未満　±0.1Ω | |
| | | 2 〜 20Ω未満　±0.5Ω | |
| | | 20 〜 200Ω未満　±5Ω | |
| | | 200 〜 1000Ω以下　±50Ω | |
| | | 測定電流・周波数　AC30mA以下　約1.4kHz（2極法 AC 12mA以下） | |
| | 電圧計 | 各定格レンジ値の±2.5% f.s. | |
| 使用電圧 | | 単三乾電池（R6P）8本　公称 DC12V | |

| 製品No. | | 1602 | 1603 |
|---|---|---|---|
| 型名 | | IE-32 | IE-32L |
| 測定範囲 | 絶縁抵抗計 | 500V―100MΩ／1000V―2000MΩ　2レンジ | 125V―20MΩ　250V―50MΩ　2レンジ |
| | 接地抵抗計 | 0 〜 10 〜 100 〜 1000Ω | |
| | 交流電圧計 | AC 0 〜 15 / 150 / 300V | |
| 許容差 | 絶縁抵抗計 | 第1有効測定範囲　指示値の± 5% | |
| | | 第2有効測定範囲　指示値の±10% | |
| | 接地抵抗計 | 0 〜 2Ω未満　±0.1Ω | |
| | | 2 〜 20Ω未満　±0.5Ω | |
| | | 20 〜 200Ω未満　±5Ω | |
| | | 200 〜 1000Ω以下　±50Ω | |
| | | 測定電流・周波数　AC30mA以下　約1.4kHz（2極法 AC 12mA以下） | |
| | 電圧計 | 各定格レンジ値の±2.5% f.s. | |
| 使用電池 | | 単三乾電池（R6P形）8本　公称 DC12V | |

**付属品**
単三乾電池　(R6P形) ×8、アルミアース棒×2、1861測定コード EMコード（青/20m、黄/10m、赤/6m）、1810AMコード（手元スイッチ付測定プローブ）、本体収納ケース（IE-31/IE-32用）、コードケース（EMケース）、携帯用ベルト、取扱説明書

## 1501 アーステスタ ET-F

### B･D種の接地抵抗測定に威力を発揮する 簡易測定方式オートアーステスタ

- ●補助接地棒が不要な２極法測定
- ●B･D種の測定を直読
- ●誤結線警報ランプ付
- ●漏電しゃ断器(ELB)が動作しない測定電流に制限

製品No. 1501
**税込価格：￥36, 750**
(本体価格35, 000円、消費税1, 750円)
外形寸法：202(W)×128(D)×101(H)mm
重量：約1.2kg以下

**仕　様**

| | |
|---|---|
| 電池有効範囲 | 目盛板表示/下限値 DC8V |
| 使用電池 | 単三乾電池（R6P）8本　公称 DC12V |

**測定範囲**

| | |
|---|---|
| 接地抵抗 | 10 〜 100Ω / 50 〜 600Ω |
| 測定電流・周波数 | AC 12mA 以下（平均値）約1〜2kHz |
| 交流電圧 | A.C 0 〜 300V |

**許容差**

| | |
|---|---|
| 接地抵抗計 | 10 〜 100Ω　±3Ω |
| | 50 〜 600Ω　±18Ω |
| 電圧計 | ±2.5% f.s. |

**付属品**
- 1863 ETFコード（緑/5m）（黒/10m） ---------- 2本（1組）
- 測定コード収納ケース ---------- 1個
- 携帯用ベルト ---------- 2本
- 1957本体ケース（ET-F用） ---------- 1個
- 取扱説明書 ---------- 1部
- 単三乾電池［R6P］ ---------- 8本